



Manual

JDI-01
DI BOX

Obrigado por comprar nosso produto. Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usá-lo.

I - ATENÇÃO

1. Não desmonte ou conserte essa unidade por si mesmo.
2. Não utilize ou armazene essa unidade nas seguintes circunstâncias: locais de alta temperatura, alta umidade, locais sujos ou propensos a descargas elétricas.
3. Não derrube ou bata essa unidade em superfícies duras.
4. Não use substâncias líquidas ou álcool para limpar essa unidade.
5. Remova baterias caso não use a unidade por longos períodos.

II - SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA

1. Pressione a parte da frente da tampa da bateria e então a deslize para trás para removê-la. Retire as baterias usadas.
2. Ponha a bateria no compartimento de bateria e posicione o polo negativo da bateria (-) em direção adentro. Insira a tampa e então pressione para baixo e empurre para fechar.

III- COMO USAR

- A. LINE IN: conecte o sinal do instrumento ou Power Amp.
- B. FROM AMP: Conecte o sinal de saída do Power Amp. Ao usar a conexão FROM AMP, um alto falante deve estar ligado a TO SPEAKER, do contrário o amplificador pode ser danificado.
- C. XLR OUT: saída balanceada. Conecte a uma mesa de som ou outros equipamentos de áudio à saída XLR.
- D. GROUND LIFT: chave de suspensão de aterramento. Conecte o terra do sinal de entrada ao fio terra entre a saída XLR e o equipamento. É possível reduzir ou eliminar ruído quando os fios terra são obstruídos.
- E. Ao usar bateria interna ou fonte DC 9V, por favor plugue conectores de áudio a LINE IN ou FROM AMP, ou a unidade não funcionará.
- F. FONTE DE ENERGIA: ao usar fonte DC 9V, o fornecimento via bateria será cortado imediatamente. Ao usar Phantom Power 48V, o JDI 01 será alimentado ao se acionar o botão de saída Phantom Power do aparelho conectado.
- G. CAB/4*12: a chave seletora seleciona os efeitos de COMBO 2x12 ou CAIXA 4x12.

II - SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA

Impedância de entrada: FROM AMP: 500k Ω
LINE IN: 15k Ω
Impedância de saída: XLR OUT: 600 Ω
Tensão de funcionamento: 7mA
Alimentação: bateria 6F22 9V / adaptador 9V DC / Phantom Power 48V
Dimensões: 120(C) x 97(L) x 55 (A) mm
Peso: 275g

JOYO TECHNOLOGY CO.,LTD

Endereço: 2/F, Lushy Industry Building, 28o Distrito, Bao'an, Shenzhen, 518101 China.
www.joyo-amps.com Email: info@joyoaudio.com Tel: 0086 755 29765381

Traduzido, importado e distribuído por Numbernine comércio de instrumentos musicais
LTDA. CNPJ 26.801.311/0001-43. Email contato@joyobrasil.com.br